



User manual



Mode d'emploi



Uživatelská příručka



Manuale utente



Manual de utilizare



Korisnički priručnik



Bedienungsanleitung



Manual del usuario



Instrukcja obsługi



Bruksanvisning




Használati utasítás



Εγχειρίδιο χρήστη

WLAN EASY-USB Switch Smart Life



Product-No: 11832
User manual no: 11832-a
www.delock.com



Description

This USB switch by Delock can be controlled via button or WLAN. With the cloud based Smart Life app, the switch can be turned on and off from anywhere. The app is compatible with voice assistants such as Amazon Alexa and Google Assistant.

Multifunctional application

The USB switch can be used to control all common USB loads, such as USB LED light strips or fans. The data lines are connected, so USB devices such as webcams can also be switched; in addition, operation with power supply units or power banks with fast charging function is possible. For example, the charging of mobile phones can be controlled in a targeted manner.

Technical details

- Connectors:
 - 1 x USB 2.0 Type-A reversible male
 - 1 x USB 2.0 Type-A female
- USB-A male port usable in both directions
- USB 2.0 up to 480 Mbps
- Switch button with 2-colour LED indicator
- Web interface
- Programmable timer control
- Works with Smart Life (Tuya)
- Supports Amazon Alexa
- Supports Google Assistant
- Chipset: ESP8285
- Compatible with IEEE 802.11b/g/n
- Frequency range: 2.4 GHz
- Transmission power (EIRP): 100 mW
- Suitable for indoor use
- Power consumption: max. 1.0 W
- Voltage: max. 5.0 - 12.0 V
- Current: max. 2.0 A
- Output power: max. 18.0 W total
- Dimensions without plug (LxWxH): ca. 34.5 x 29.2 x 23.4 mm

System requirements

- 2.4 GHz WLAN router

Package content

- WLAN EASY-USB Smart Switch
- User manual

Safety instructions

- Keep it away from liquids and extreme heat.
- Do not attempt to disassemble or open the unit.

Installation

1. Scan the QR code or install the Smart Life app from the Apple App Store or Google Play. New users will need to register a Smart Life account to use the app.



2. Connect your mobile device to your 2.4 GHz Wi-Fi router (with internet) and plug in the USB switch.
3. Press the button on the switch for 5 seconds until the LED starts flashing.
4. Launch the Smart Life app and click on "+" in the top right corner to add the device. Follow the instructions to connect the device to your network. If it is not detected, select Electrical -> Plug (BLE+Wi-Fi) to add it manually.
5. Wait a few seconds for the device to be successfully added, then click "Done".
6. On main page of the device, you can control all functions of the switch, including power on/off, timer and settings.
7. If you want to control the USB switch with Amazon Echo or Google Home, click the button in the top right corner to open the device control page. You can click on the Alexa or Google Assistant icon to open the instructions for connecting to Amazon Echo or Google Home.

Note

It is possible that the power supplied by the computer is not sufficient for the USB adapter. Please try setting it up on a power supply with USB-A port.

If you are using Windows, you can try to set the "Setting for selective USB power saving" to "Disabled" under "Power Options". Then the USB ports will be permanently powered.

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support support@delock.de

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.

Edition: 05/2025



Beschreibung

Dieser USB Schalter von Delock kann per Taster oder WLAN gesteuert werden. Mit der cloudbasierten Smart Life App kann der Schalter von überall aus ein- und ausgeschaltet werden. Die App ist kompatibel mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant.

Vielseitig einsetzbar

Mit dem USB Schalter können alle üblichen USB Verbraucher gesteuert werden, wie USB-LED-Lichtleisten oder Ventilatoren. Die Datenleitungen sind verbunden, so können auch USB Geräte wie Webcams geschaltet werden; außerdem ist der Betrieb an Netzteilen oder Powerbanks mit Schnelladefunktion möglich. So kann beispielsweise das Laden von Mobiltelefonen gezielt gesteuert werden.

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Buchse
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- USB 2.0 bis zu 480 Mbps
- Taste mit zweifarbiger LED Anzeige
- Webinterface
- Programmierbare Timersteuerung
- Funktioniert mit Smart Life (Tuya)
- Unterstützt Amazon Alexa
- Unterstützt Google Assistant
- Chipsatz: ESP8285
- Kompatibel mit IEEE 802.11b/g/n
- Frequenzbereich: 2,4 GHz
- Sendeleistung (EIRP): 100 mW
- Geeignet für den Innenbereich
- Leistungsaufnahme: max. 1,0 W
- Spannung: max. 5,0 - 12,0 V
- Stromstärke: max. 2,0 A
- Ausgangsleistung: max. 18,0 W gesamt
- Maße ohne Stecker (LxBxH): ca. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Systemvoraussetzungen

- 2,4 GHz WLAN Router

Packungsinhalt

- WLAN EASY-USB Smart Schalter
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Vor Flüssigkeiten und extremer Hitze schützen.
- Versuchen Sie nicht das Gerät auseinander zu nehmen oder zu öffnen.

Installation

1. Scannen Sie den QR-Code oder installieren Sie die Smart Life App aus dem Apple App Store oder von Google Play. Neue Nutzer müssen ein Smart Life-Konto registrieren, um die App nutzen zu können.



2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit Ihrem 2,4 GHz WLAN-Router (mit Internet) und schließen Sie den USB-Schalter an.
3. Drücken Sie die Taste des Schalters für 5 Sekunden, bis die LED zu blinken beginnt.
4. Starten Sie die Smart Life App und klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke, um das Gerät hinzuzufügen. Folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät mit Ihrem Netzwerk zu verbinden. Wenn es nicht erkannt wird, wählen Sie Elektrisch -> Stecker (BLE+Wi-Fi), um es manuell hinzuzufügen.
5. Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, und klicken Sie dann auf "Fertig".
6. Auf der Hauptseite des Geräts können Sie alle Funktionen des Schalters steuern, einschließlich Ein- und Ausschalten, Timer und Einstellungen.
7. Wenn Sie den USB-Schalter mit Amazon Echo oder Google Home steuern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke, um die Gerätesteuerungsseite aufzurufen. Sie können auf das Alexa- oder Google Assistant-Symbol klicken, um die Anleitung zur Verbindung mit Amazon Echo oder Google Home zu öffnen.

Hinweis

Es kann sein, dass der USB Zwischenstecker vom Rechner nicht ausreichend mit Strom versorgt wird. Bitte versuchen Sie die Einrichtung an einem Netzteil mit USB-A Anschluss.

Wenn Sie Windows einsetzen, können Sie versuchen, unter "Energieoptionen" die "Einstellung für selektives USB Energiesparen" auf "Deaktiviert" zu setzen. Dann werden die USB Ports dauerhaft mit Strom versorgt.



Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Stand: 05/2025

Description

Ce commutateur USB de Delock peut être contrôlé par un bouton ou par WLAN. Avec l'application Smart Life basée sur le cloud, l'interrupteur peut être activé et désactivé de n'importe où. L'application est compatible avec les assistants vocaux tels qu'Amazon Alexa et Google Assistant.

Application multifonctionnelle

Le commutateur USB peut être utilisé pour contrôler toutes les charges USB communes, comme des rubans lumineux LED ou ventilateurs USB. Les lignes de données sont connectées, ainsi, des appareils USB, comme des caméras Web, peuvent également être commutés ; en outre, une opération avec des unités d'alimentation ou des banques d'alimentation ayant une fonction de chargement rapide est possible. Par exemple, le chargement de téléphones mobiles peut être contrôlé de façon ciblée.

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 2.0 Type-A réversible mâle
 - 1 x USB 2.0 Type-A femelle
- Port USB-A mâle utilisables dans les deux directions
- USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
- Commutateur avec 2 LED couleur
- Interface Web
- Minuterie programmable
- Fonctionne avec Smart Life (Tuya)
- Prend en charge Amazon Alexa
- Prend en charge Google Assistant
- Chipset : ESP8285
- Compatible avec IEEE 802.11b/g/n
- Plage de fréquence : 2,4 GHz
- Puissance de transmission (EIRP) : 100 mW
- Approprié pour un usage à l'intérieur
- Consommation en puissance : maxi. 1,0 W
- Tension : maxi. 5,0 - 12,0 V
- Intensité : 2,0 A max.
- Puissance de sortie : max. 18,0 W au total
- Dimensions sans fiche (LxIxH) : env. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Configuration système requise

- Routeur WLAN 2,4 GHz

Contenu de l'emballage

- Commutateur intelligent WLAN EASY-USB
- Mode d'emploi

Instructions de sécurité

- Le tenir éloigné des liquides et de la chaleur extrême.
- Ne pas essayer de démonter ou d'ouvrir l'unité.

Installation

1. Scannez le code QR ou installez l'application Smart Life depuis l'Apple App Store ou Google Play. Les nouveaux utilisateurs devront enregistrer un compte Smart Life pour utiliser l'application.



2. Connectez votre appareil mobile à votre routeur Wi-Fi 2,4 GHz (avec Internet) et branchez le commutateur USB.
3. Appuyez sur le bouton du commutateur pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED commence à clignoter.
4. Lancez l'application Smart Life et cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit pour ajouter l'appareil. Suivez les instructions pour connecter l'appareil à votre réseau. S'il n'est pas détecté, sélectionnez Électrique -> Prise (BLE+Wi-Fi) pour l'ajouter manuellement.
5. Attendez quelques secondes pour que l'appareil soit ajouté avec succès, puis cliquez sur "Terminé".
6. Sur la page principale de l'appareil, vous pouvez contrôler toutes les fonctions du commutateur, y compris l'alimentation marche/arrêt, la minuterie et les paramètres.
7. Si vous souhaitez contrôler le commutateur USB avec Amazon Echo ou Google Home, cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit pour ouvrir la page de contrôle de l'appareil. Vous pouvez cliquer sur l'icône Alexa ou Google Assistant pour ouvrir les instructions de connexion à Amazon Echo ou Google Home.

Remarque

Il est possible que l'alimentation fournie par l'ordinateur ne soit pas suffisante pour l'adaptateur USB. Veuillez essayer de le configurer sur une alimentation avec un port USB-A.

Si vous utilisez Windows, vous pouvez essayer de définir le "Paramètre pour l'économie d'énergie sélective USB" sur "Désactivé" dans "Options d'alimentation". Ensuite, les ports USB seront alimentés en permanence.

Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client : support@delock.de

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.

Version : 05/2025

Descripción

Este Interruptor USB de Delock se puede controlar mediante un botón o WLAN. Con la app Smart Life basada en la nube, el interruptor se puede encender y apagar desde cualquier lugar. La aplicación es compatible con asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Assistant.

Aplicación multifuncional

El interruptor USB se puede usar para controlar todas las cargas USB comunes, como las tiras de luces LED USB o los ventiladores. Las líneas de datos están conectadas, por lo que también se pueden cambiar dispositivos USB como cámaras web; Además, es posible el funcionamiento con fuentes de alimentación o bancos de energía con función de carga rápida. Por ejemplo, la carga de teléfonos móviles se puede controlar de manera específica.

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A reversible macho
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A hembra
- Puerto macho USB-A utilizable en ambas direcciones
- USB 2.0 de hasta 480 Mbps
- Botón de cambio con indicador LED de 2 colores
- Interfaz web
- Control programable del temporizador
- Funciona con Smart Life (Tuya)
- Compatible con Amazon Alexa
- Compatible con Google Assistant
- Conjunto de chips: ESP8285
- Compatible con IEEE 802.11b/g/n
- Intervalo de frecuencias: 2,4 GHz
- Potencia de transmisión (EIRP): 100 mW
- Adecuado para uso en interiores
- Consumo de energía: máximo 1,0 W
- Voltaje: máx. 5,0 - 12,0 V
- Actual: máx. 2,0 A
- Potencia de salida: 18,0 W máximo en total
- Dimensiones sin enchufe (LxANxAL): aprox. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Requisitos del sistema

- Enrutador 2,4 GHz WLAN

Contenido del paquete

- Interruptor inteligente WLAN EASY-USB
- Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

- Manténgalo alejado de líquidos y calor extremo.
- No intente desarmar ni abrir la unidad.

Instalación

1. Escanee el código QR o instale la aplicación Smart Life desde la App Store de Apple o Google Play. Los nuevos usuarios deberán registrar una cuenta de Smart Life para usar la aplicación.



2. Conecte su dispositivo móvil a su router Wi-Fi de 2,4 GHz (con internet) y enchufe el interruptor USB.
3. Presione el botón del interruptor durante 5 segundos hasta que el LED comience a parpadear.
4. Inicie la aplicación Smart Life y haga clic en "+" en la esquina superior derecha para agregar el dispositivo. Siga las instrucciones para conectar el dispositivo a su red. Si no se detecta, seleccione Eléctrico -> Enchufe (BLE+Wi-Fi) para agregarlo manualmente.
5. Espere unos segundos para que el dispositivo se añada con éxito y luego haga clic en "Listo".
6. En la página principal del dispositivo, puede controlar todas las funciones del interruptor, incluyendo encendido/apagado, temporizador y configuraciones.
7. Si desea controlar el interruptor USB con Amazon Echo o Google Home, haga clic en el botón en la esquina superior derecha para abrir la página de control del dispositivo. Puede hacer clic en el icono de Alexa o Google Assistant para abrir las instrucciones para conectarse a Amazon Echo o Google Home.

Nota

Es posible que la alimentación proporcionada por el ordenador no sea suficiente para el adaptador USB. Por favor, intente configurarlo en una fuente de alimentación con puerto USB-A.

Si está utilizando Windows, puede intentar configurar la "Configuración para la economía de energía USB selectiva" en "Deshabilitado" en "Opciones de energía". Entonces, los puertos USB estarán alimentados de forma permanente.



Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de parte alguna de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.

Versión: 05/2025

Popis

Tento USB přepínač značky Delock lze ovládat tlačítkem nebo přes WLAN. S cloudovou aplikací Smart Life lze přepínač zapínat a vypínat odkudkoli. Tato aplikace je kompatibilní s hlasovými asistenty jako je Amazon Alexa a Google Assistant.

Multifunkční aplikace

Přepínač USB lze používat k ovládání všech běžných zátěží USB, jako například světelných pásků USB LED nebo ventilátorů. Datové linky jsou propojeny, takže přepínat lze i USB zařízení, jako například webové kamery; kromě toho je možný i provoz s napájecími zdroji nebo energetickými bankami s funkcí rychlonabíjení. Například nabíjení mobilních telefonů lze cíleně řídit.

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A oboustranný samec
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samice
- USB-A port samec použitelný v obou polohách
- USB 2.0 až do 480 Mbps
- Tlačítko přepínače s 2-barevným LED indikátorem
- Webové rozhraní
- Programovatelné ovládání času
- Funguje se Smart Life (Tuya)
- Podporuje Amazon Alexa
- Podporuje Google Assistant
- Chipset: ESP8285
- Kompatibilní s IEEE 802.11b/g/n
- Frekvenční rozsah: 2,4 GHz
- Vysílací výkon (EIRP): 100 mW
- Vhodné pro použití v interiérech
- Spotřeba energie: max. 1,0 W
- Napětí: max. 5,0 - 12,0 V
- Proud: max. 2,0 A
- Výstupní výkon: max. 18,0 W celkem
- Rozměry bez konektoru (DxŠxV): cca. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Systémové požadavky

- WLAN router 2,4 GHz

Obsah balení

- Inteligentní přepínač WLAN EASY-USB
- Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte jej před tekutinami a extrémním teplem.
- Nepokoušejte se rozebírat nebo otevírat jednotku.

Instalace

1. Naskenujte kód QR nebo si nainstalujte aplikaci Smart Life z Apple App Store nebo z Google Play. Noví uživatelé si musejí zaregistrovat účet Smart Life, aby mohli aplikaci používat.



2. Připojte své mobilní zařízení ke svému routeru sítě Wi-Fi 2,4 GHz (s internetem) a připojte USB přepínač.
3. Na 5 sekund stiskněte tlačítko na přepínači, dokud se nerozblíká LED.
4. Spustíte aplikaci Smart Life a kliknutím na "+" v pravém horním rohu přidejte zařízení. Postupujte podle pokynů k připojení zařízení k vaší síti. Jestliže nebude zařízení detekováno, přidejte jej ručně výběrem Elektrické zapojení -> Zástrčka (BLE+Wi-Fi).
5. Několik sekund vyčkejte, než bude zařízení úspěšně přidáno, a pak klikněte na "Hotovo".
6. Na hlavní stránce zařízení můžete ovládat všechny funkce přepínače včetně vypínání a zapínání, časování a nastavení.
7. Jestliže chcete USB přepínač ovládat pomocí Amazon Echo nebo Google Home, otevřete si kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu stránku ovládání zařízení. Můžete kliknout na ikonu Alexa nebo Google Assistant a otevřít si návod k připojení k Amazon Echo nebo Google Home.

Poznámka

Je možné, že výkon dodávaný počítačem k napájení USB adaptéru nestačí. Zkuste jej prosím nastavit na napájecí zdroj s portem USB-A. Jestliže používáte Windows, můžete zkusit nastavit "Nastavení selektivního napájení USB" pod "Možnosti napájení" na "Zakázáno". Pak budou porty USB nepřetržitě napájené.

Podpora Delock

S dalšími technickými otázkami můžete kontaktovat naše středisko podpory: support@delock.de

Závěrečné upozornění

Informace a data obsažená v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.

Copyright

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, přenášena ani pro jakýkoli účel, bez ohledu na to, jakým způsobem nebo jakými prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez výslovného písemného souhlasu Delock.

verze: 05/2025

Opis

Ten przełącznik USB firmy Delock można obsługiwać przyciskiem lub przez WLAN. Dzięki aplikacji Smart Life opartej na chmurze przełącznik można włączać i wyłączać z dowolnego miejsca. Aplikacja jest zgodna z asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa i Google Assistant.

Aplikacja wielofunkcyjna

Przełącznik USB służy do kontrolowania wszelkich zwykłych obciążeń USB, np. listew LED lub wentylatorów na USB. Linie danych są połączone, więc możliwe jest przełączanie także urządzeń sieciowych, takich jak kamery sieciowe, ponadto możliwa jest współpraca z urządzeniami zasilającymi i powerbankami z funkcją szybkiego ładowania. Możliwe jest np. sterowanie ładowaniem telefonów komórkowych.

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny męski
 - 1 x USB 2.0 Typ-A żeński
- Męski port USB-A używane w dwóch kierunkach
- USB 2.0 do 480 Mbps
- Przełącznik z dwukolorowym wskaźnikiem LED źródła
- Interfejs internetowy
- Programowalne sterowanie zegarem
- Działa ze Smart Life (Tuya)
- Obsługuje Amazon Alexa
- Obsługuje Google Assistant
- Chipset: ESP8285
- Zgodność z IEEE 802.11b/g/n
- Zakres częstotliwości: 2,4 GHz
- Moc transmisji (EIRP): 100 mW
- Do użytku wewnątrz budynków
- Pobór mocy: maks. 1,0 W
- Napięcie: maks. 5,0 - 12,0 V
- Prąd: max. 2,0 A
- Moc wyjściowa: maks. 18,0 W łącznie
- Wymiary bez wtyczki (DxSxW): ok. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Wymagania systemowe

- Router WLAN 2,4 GHz

Zawartość opakowania

- Inteligentny przełącznik WLAN EASY-USB
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Chronić przed zalaniem i przegrzaniem.
- Nie należy próbować rozbierać lub otwierać urządzenia.

Instalacja

1. Zeskanuj kod QR lub zainstaluj aplikację Smart Life ze sklepu Apple App Store lub Google Play. Nowi użytkownicy aby korzystać z aplikacji muszą zarejestrować konto Smart Life.



2. Podłącz urządzenie mobilne do routera Wi-Fi 2,4 GHz (z internetem) i włącz przełącznik USB.
3. Naciśnij przycisk na przełączniku przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie migać.
4. Uruchom aplikację Smart Life i kliknij "+" w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć urządzenie do sieci. Jeśli nie zostanie wykryte, wybierz opcję Elektryczne -> Wtyczka (BLE+Wi-Fi), aby dodać je ręcznie.
5. Poczekać kilka sekund, aż urządzenie zostanie pomyślnie dodane, a następnie kliknij "Gotowe".
6. Na stronie głównej urządzenia możesz sterować wszystkimi funkcjami przełącznika, w tym włączaniem/wyłączaniem zasilania, timerem i ustawieniami.
7. Jeśli chcesz sterować przełącznikiem USB za pomocą Amazon Echo lub Google Home, kliknij przycisk w prawym górnym rogu, aby otworzyć stronę sterowania urządzeniem. Możesz kliknąć ikonę Alexa lub Asystenta Google, aby otworzyć instrukcje dotyczące łączenia się z Amazon Echo lub Google Home.

Uwaga

Możliwe, że zasilanie dostarczane przez komputer nie jest wystarczające dla adaptera USB. Spróbuj skonfigurować go na zasilaczu z portem USB-A.

Jeśli używasz systemu Windows, możesz spróbować ustawić "Ustawienie selektywnego oszczędzania energii USB" na "Wyłączone" w "Opcjach zasilania". Wtedy porty USB będą stale zasilane.

Wsparcie Delock

W przypadku dodatkowych pytań proszę skontaktować się z naszym obsługą klienta pod adresem support@delock.de

Zastrzeżenia końcowe

Zawarte w niniejszej instrukcji informacje i parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Błędy i pomyłki w druku zastrzeżone.

Copyright

Żadna z części niniejszej instrukcji nie może być kopiowana lub przesyłana do jakichkolwiek celów, niezależnie od tego jaką drogą lub w jakim znaczeniu, elektronicznie lub mechanicznie, bez specjalnej pisemnej zgody firmy Delock.

Wydanie: 05/2025

Descrizione

Questo interruttore USB Delock può essere controllato tramite pulsante o WLAN. Con l'app Smart Life basata su cloud, l'interruttore può essere acceso e spento da qualsiasi luogo. L'app è compatibile con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant.

Applicazione multifunzionale

L'interruttore USB può essere utilizzato per controllare tutti i comuni carichi USB, come strisce luminose a LED USB o le ventole. Le linee dati sono collegate, quindi anche i dispositivi USB come le webcam possono essere commutati; inoltre, è possibile il funzionamento con alimentatori o power bank con funzione di ricarica rapida. Ad esempio, la ricarica dei telefoni cellulari può essere controllata in modo mirato.

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A reversibile maschio
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A femmina
- Porta USB-A maschio utilizzabile in entrambe le direzioni
- USB 2.0 fino a 480 Mbps
- Pulsante con indicatore LED a 2 colori
- Interfaccia Web
- Controllo timer programmabile
- Funziona con Smart Life (Tuya)
- Supporta Amazon Alexa
- Supporta l'Assistente Google
- Chipset: ESP8285
- Compatibile con gli standard IEEE 802.11 n/b/g, 802.3, 802.3 u
- Gamma di frequenza: 2,4 GHz
- Potenza di trasmissione (EIRP): 100 mW
- Adatto per uso interno
- Consumo: max. 1,0 W
- Tensione: max. 5,0 - 12,0 V
- Corrente: max. 2,0 A
- Potenza di uscita: max. 18,0 W in totale
- Dimensioni senza spina (LxPxA): ca. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Requisiti di sistema

- Router WLAN a 2,4 GHz

Contenuto della confezione

- Interruttore intelligente WLAN EASY-USB MQTT
- Manuale utente

Istruzioni per la sicurezza

- Tenere il prodotto lontano da liquidi e calore eccessivo.
- Non tentare di smontare o aprire l'unità.

Installazione

1. Scansionare il codice QR o installare l'applicazione Smart Life dall'App Store di Apple o da Google Play. I nuovi utenti dovranno registrare un account Smart Life per utilizzare l'app.



2. Collegare il dispositivo mobile al router Wi-Fi da 2,4 GHz (con Internet) e inserire l'interruttore USB.
3. Premere il pulsante dell'interruttore per 5 secondi finché il LED non inizia a lampeggiare.
4. Avviare l'applicazione Smart Life e fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere il dispositivo. Seguire le istruzioni per collegare il dispositivo alla rete. Se non viene rilevato, selezionare Elettrico -> Spina (BLE+Wi-Fi) per aggiungerlo manualmente.
5. Attendere qualche secondo affinché il dispositivo venga aggiunto correttamente, quindi fare clic su "Fine".
6. Nella pagina principale del dispositivo è possibile controllare tutte le funzioni dell'interruttore, tra cui accensione/spegnimento, timer e impostazioni.
7. Se si desidera controllare l'interruttore USB con Amazon Echo o Google Home, fare clic sul pulsante in alto a destra per aprire la pagina di controllo del dispositivo. È possibile fare clic sull'icona Alexa o Google Assistant per aprire le istruzioni per la connessione ad Amazon Echo o Google Home.

Nota

È possibile che l'alimentazione fornita dal computer non sia sufficiente per l'adattatore USB. Provare a collegarlo a un alimentatore con porta USB-A.

Se si utilizza Windows, si può provare a selezionare "Impostazione per il risparmio energetico USB selettivo" su "Disattivato" in "Opzioni di alimentazione". In questo modo le porte USB saranno sempre alimentate.

Supporto Delock

Per ulteriori domande, contattare la nostra assistenza clienti sul sito support@delock.de

Clausola finale

Le informazioni e i dati contenuti in questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e refusi esclusi.

Copyright

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa per qualsiasi scopo, indipendentemente dal modo o i mezzi, elettronici o meccanici, senza l'esplicita autorizzazione scritta da parte di Delock.

Edizione: 05/2025

Beskrivning

USB-switch från Delock som kan kontrolleras via knapp eller WLAN. Med den molnbaserade Smart Life-appen kan strömbrytaren slås på och av var som helst. Appen är kompatibel med röstassistenter som Amazon Alexa och Google Assistant.

Multifunktionell användning

USB-switchen kan användas för att kontrollera alla vanliga USB-belastningar som t.ex. USB LED-ljusremсор eller fläktar. Datalinjerna ansluts så att USB-enheter som t.ex. webbkameror även kan bytas. Dessutom är det möjligt att styra nätaggregat eller kraftbanker med snabbbladdningsfunktion. T.ex. kan laddningen av mobiltelefoner styras på ett riktat sätt.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A omvändbar hane
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hona
- USB-A-port (hane) som kan användas i båda riktningar
- USB 2.0 upp till 480 Mbps
- Växlingsknapp med 2-färgad LED
- Webbgränssnitt
- Programmerbar timerstyrning
- Fungerar med Smart Life (Tuya)
- Stöd för Amazon Alexa
- Stöd för Google Assistant
- Kringkretsar: ESP8285
- Uppfyller IEEE 802.11b/g/n
- Frekvensområde: 2,4 GHz
- Överföringseffekt (EIRP): 100 mW
- Lämplig för inomhusbruk
- Strömförbrukning: max. 1,0 W
- Spänning: max. 5,0 - 12,0 V
- Ström: max. 2,0 A
- Utmatningseffekt: max. 18,0 W totalt
- Mått utan kontakt (LxBxH): ca. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Systemkrav

- 2,4 GHz WLAN-router

Paketets innehåll

- WLAN EASY-USB Smart-switch
- Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

- Håll på avstånd från vätskor och extrem värme.
- Försök inte plocka isär eller öppna enheten.

Installation

1. Skanna QR-koden eller installera Smart Life-appen från Apple App Store eller Google Play. Nya användare måste registrera ett Smart Life-konto för att använda appen.



2. Anslut din mobila enhet till din 2,4 GHz Wi-Fi-router (med internet) och anslut USB-switchen.
3. Tryck på knappen på strömbrytaren i 5 sekunder tills lysdioden börjar blinka.
4. Öppna Smart Life-appen och klicka på "+" i det övre högra hörnet för att lägga till enheten. Följ instruktionerna för att ansluta enheten till ditt nätverk. Om den inte upptäcks, välj EI -> Kontakt (BLE+Wi-Fi) för att lägga till den manuellt.
5. Vänta några sekunder tills enheten har lagts till och klicka sedan på "Klar".
6. På enhetens landningssida kan du styra alla funktioner på strömbrytaren, inklusive ström på/av, timer och inställningar.
7. Om du vill styra USB-switchen med Amazon Echo eller Google Home klickar du på knappen i det övre högra hörnet för att öppna sidan för enhetskontroll. Du kan klicka på Alexa- eller Google Assistant-ikonen för att öppna instruktionerna för att ansluta till Amazon Echo eller Google Home.

Obs

Det är möjligt att strömmen från datorn inte är tillräcklig för USB-adaptorn. Försök att koppla in den till en strömförsörjning med hjälp av en USB-A-port.

Om du använder Windows kan du prova att ställa in "Inställning för selektiv USB-energispärfunktion" till "Inaktiverad" under "Energialternativ". Då kommer USB-portarna att strömförsörjas permanent.



Support Delock

Om du har ytterligare frågor, kontakt vår kundtjänst på support@delock.de

Slutparagraf

Information och data som finns i denna manual kan ändras utan vidare meddelande. Fel och tryckfel undantagna.

Upphovsrätt

Ingen del av denna manual får reproduceras eller sändas för något syfte oavsett på vilket sätt eller i vilket syfte, elektroniskt eller mekaniskt utan uttryckligt skriftligt godkännande av Delock.

Utgåva: 05/2025

Descriere scurtă

Acest comutator USB de la Delock poate fi controlat prin buton sau WLAN. Cu aplicația Smart Life bazată pe cloud, întrerupătorul poate fi pornit și oprit de oriunde. Aplicația este compatibilă cu asistenți vocali precum Amazon Alexa și Google Assistant.

Aplicație multifuncțională

Comutatorul USB poate fi utilizat pentru a controla toate încărcăturile USB comune, cum ar fi benzi de lumină LED USB sau ventilatoare. Linii de date sunt conectate, astfel încât dispozitivele USB, cum ar fi camerele web, pot fi, de asemenea, comutate; în plus, este posibilă funcționarea cu unități de alimentare sau bănci de alimentare cu funcție de încărcare rapidă. De exemplu, încărcarea telefoanelor mobile poate fi controlată într-o manieră vizată.

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x tată USB 2.0 Tip-A reversibil
 - 1 x USB 2.0 Tip-A mamă
- Port tată USB-A utilizabil în ambele direcții
- USB 2.0 până la 480 Mbps
- Buton de comutare cu indicatorul LED cu 2 culori
- Interfață web
- Control cronometru programabil
- Funcționează cu Smart Life (Tuya)
- Acceptă Amazon Alexa
- Acceptă Google Assistant
- Chipset: ESP8285
- Compatibil cu IEEE 802.11n / b / g, 802.3, 802.3u
- Interval frecvență: 2,4 GHz
- Putere de transmisie (EIRP): 100 mW
- Potrivit pentru utilizare în interior
- Consum energetic: max. 1,0 W
- Tensiune: max. 5,0 - 12,0 V
- Curent: max. 2,0 A
- Putere ieșire: max. 18,0 W total
- Dimensiuni fără fișă (LxIxI): aprox. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Cerinte de sistem

- Router WLAN de 2,4 GHz

Pachetul conține

- Comutator inteligent WLAN EASY-USB
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Țineți-l departe de lichide și de căldură.
- Nu încercați să dezasamblați sau să deschideți unitatea.

Instalarea

1. Scanați codul QR sau instalați aplicația Smart Life din Apple App Store sau Google Play. Utilizatorii noi vor trebui să înregistreze un cont Smart Life pentru a utiliza aplicația.



2. Conectați dispozitivul mobil la routerul Wi-Fi de 2,4 GHz (cu internet) și conectați comutatorul USB.
3. Apăsăți butonul de pe comutator timp de 5 secunde până când LED-ul începe să clipească.
4. Lansați aplicația Smart Life și faceți clic pe "+" în colțul din dreapta sus pentru a adăuga dispozitivul. Urmați instrucțiunile pentru a conecta dispozitivul la rețeaua dvs. Dacă nu este detectat, selectați Electric -> Plug (BLE+Wi-Fi) pentru a-l adăuga manual.
5. Așteptați câteva secunde pentru ca dispozitivul să fie adăugat cu succes, apoi faceți clic pe "Done".
6. Pe pagina principală a dispozitivului, puteți controla toate funcțiile comutatorului, inclusiv pornirea/oprirea, temporizatorul și setările.
7. Dacă doriți să controlați comutatorul USB cu Amazon Echo sau Google Home, faceți clic pe butonul din colțul din dreapta sus pentru a deschide pagina de control a dispozitivului. Puteți face clic pe pictograma Alexa sau Google Assistant pentru a deschide instrucțiunile de conectare la Amazon Echo sau Google Home.

Notă

Este posibil ca energia furnizată de computer să nu fie suficientă pentru adaptorul USB. Vă rugăm să încercați să îl configurați pe o sursă de alimentare cu port USB-A.

Dacă utilizați Windows, puteți încerca să setați "Setting for selective USB power saving" la "Disabled" în "Power Options". Atunci porturile USB vor fi alimentate permanent.

Asistență Delock

Dacă aveți întrebări, contactați departamentul nostru de asistență pentru clienți support@delock.de

Clauză finală

Informațiile și datele din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Erorile și greșeli de tipar sunt exceptate.

Drept de autor

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă sau transmisă în niciun scop, indiferent în ce mod, sau prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, fără aprobarea explicită în scris a Delock.

Ediție: 05/2025

Leírás

Ez a Delock USB kontrollálható gombbal vagy WLAN-nal. A felhő alapú Smart Life appal, az átalakító be és kikapcsolható bárhol. Az app kompatibilis hang asszisztált rendszerekhez, mint például az Amazon Alexa és a Google Assistant.

Többfunkciós alkalmazás

Az USB switch használható minden átlagos USB töltés kontrollálásra, mint USB LED fény csíkok vagy ventilátorok. Az adatvonalak összekötöttek így az USB eszközök, mint webkamerák szintén becsatlakoztathatók továbbá, működés tápellátási egységek vagy külső töltők gyors töltési funkcióval szintén alkalmazhatók. Például mobil telefonok töltése kontrollálható egy célzott módon.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 2.0 A-típusú, fordított dugó
 - 1 x USB 2.0 A-típusú hüvely
- USB-A-csatlakozódugó mindkét irányban használható
- Legfeljebb 480 Mb/mp USB 2.0
- Kapcsoló gomb 2-színű LED jelzővel
- Web-es csatlakozás
- Beállítható időkontrol
- Működik Smart Life (Tuya) rendszerrel
- Támogatja az Amazon Alexa programot
- Támogatja a Google Assistant programot
- Lapkakészlet: ESP8285
- Megfelel az IEEE 802.11b/g/n szabványoknak
- Frekvenciatartomány: 2,4 GHz
- Átviteli teljesítmény (EIRP): 100 mW
- Beltéri használatra alkalmas
- Energiafogyasztás: max. 1,0 W
- Feszültség: max. 5,0 - 12,0 V
- Árammennyiség: max. 2,0 A
- Kimeneti teljesítmény: összesen max. 18,0 W
- Méret a csatlakozódugó nélkül (HxSzxM): kb. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Rendszerkövetelmények

- 2,4 GHz WLAN router

A csomag tartalma

- WLAN EASY-USB okos Switch
- Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedések

- Tartsa távol folyadékoktól és kiugró hőmérséklettől.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy kinyitni a készüléket.

Telepítése

1. Szkenelje be a QR kódot vagy installálja a Smart Life (Örök élet) appot az Apple App Store vagy Google Play segítségével. Új használóknak szükségük lesz regisztrálni egy Smart Life saját pénzügyem intézésének megfelelően.



2. Kösse össze mobil telefonját az Ön 2,4 GHz Wi-Fi routeréhez (internettel) és csatlakoztassa kapcsolja össze egy USB switch-csel.
3. Nyomja meg a gombot a kapcsolón 5 másodpercig, míg a LED fény villog.
4. Indítsa le a Smart Life app-ot és nyomja meg a "+" a jobb felső sarokban, hogy új eszközt adjon hozzá. Kövesse az utasításokat, hogy az eszközt csatlakoztassa a saját hálózatába. Amennyiben nem észleli, válassza ki a Electrical -> Plug (BLE+Wi-Fi) gombot, hogy manuálisan adja hozzá.
5. Várjon néhány másodpercet, hogy az eszköz sikeresen hozzáadódjon, majd nyomja meg a "Kész" feliratot.
6. Az eszköz fő oldalán kontrollálhat minden funkcióját a kapcsolónak beleértve a táp be/ki, időzítés és beállítás lehetőségeket is.
7. Ha az USB switch-et kontrollálni Amazon Echo vagy Google Home alkalmazással kívánja, kattintson a gombra a jobb felső sarokba, hogy az eszköz kontrol oldalát megnyissa. Rákattinthat az Alexa vagy Google Assistant ikonra, hogy megnyissa az Amazon Echo vagy Google Home-hoz való csatlakozást.

Megjegyzés

Lehetséges, hogy a számítógép által biztosított tápellátás nem megfelelő az USB adapter számára. Kérjük próbálja beállítani azt egy tápellátáson A-típusú USB porttal.

Ha Windowst használ, megpróbálhatja beállítani a "Beállítás bizonyos USB táp spórolásért" lehetőséget. Szelektív USB tápvédelem beállítása a "nem elérhető a "Táp opciók" alatt. Majd az USB portok állandó tápellátást kapnak.

Delock támogatás

Ha bármilyen kérdése lenne, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a support@delock.de címen.

Záradék

A kézikönyvben szereplő információk és adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A hibák és nyomtatási hibák kivételt képeznek.

Szerzői jog

A Delock előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan vagy mechanikusan.

Kiadás: 05/2025



Opis

Ovim USB prekidačem tvrtke Delock može se upravljati putem gumba ili WLAN veze. Uz aplikaciju Smart Life temeljenu na oblaku, prekidač se može uključiti i isključiti s bilo kojeg mjesta. Aplikacija je kompatibilna s glasovnim pomoćnicima kao što su Amazon Alexa i Google Assistant.

Višefunkcionalna aplikacija

USB prekidač može se koristiti za upravljanje svim uobičajenim USB opterećenjima, kao što su USB LED svjetlosne trake ili ventilatori. Podatkovne linije su spojene, pa se USB uređaji kao što su mrežne kamere također mogu mijenjati; osim toga, moguć je rad s jedinicama napajanja ili punjačima s funkcijom brzog punjenja. Primjerice, punjenje mobitela može se ciljano regulirati.

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tipa-A reverzibilni muški
 - 1 x USB 2.0 Tipa-A ženski
- USB-A muški priključak iskoristivi u oba smjera
- USB 2.0 do 480 Mbps
- Gumb sa sklopkom s 2-bojnim LED indikatorom
- Mrežno sučelje
- Programabilni tajmer
- Podržava Smart Life (Tuya)
- Podržava Amazon Alexa
- Podržava Google Assistant
- Skup čipova: ESP8285
- Kompatibilno s IEEE 802.11b/g/n
- Frekvencijski opseg: 2,4 GHz
- Snaga na predaji (EIRP): 100 mW
- Za primjenu u zatvorenom
- Utrošak snage: maks 1,0 W
- Napon: max. 5,0 - 12,0 V
- Struja: maks. 2,0 A
- Izlazna struja: maks. 18,0 W ukupno
- Dimenzije bez utikača (DxŠxV): oko 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Preduvjeti sustava

- 2,4 GHz WLAN usmjerivač

Sadržaj pakiranja

- WLAN EASY-USB Smart Switch
- Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

- Držite dalje od tekućina i ekstremne topline.
- Ne pokušavajte rastaviti ili otvoriti uređaj.

Instalacija

1. Skenirajte QR kod ili instalirajte aplikaciju Smart Life iz trgovine Apple App Store ili Google Play. Novi korisnici morat će registrirati Smart Life račun kako bi mogli koristiti aplikaciju.



2. Spojite svoj mobilni uređaj na 2,4 GHz Wi-Fi ruter (s internetom) i uključite USB prekidač.
3. Pritisnite gumb na prekidaču 5 sekundi dok LED ne počne treptati.
4. Pokrenite aplikaciju Smart Life i kliknite na "+" u gornjem desnom kutu za dodavanje uređaja. Slijedite upute za spajanje uređaja na mrežu. Ako se ne prepozna, odaberite Električni -> Utikač (BLE Wi-Fi) da biste ga ručno dodali.
5. Pričekajte nekoliko sekundi da se uređaj uspješno doda, a zatim kliknite "Gotovo".
6. Na glavnoj stranici uređaja možete upravljati svim funkcijama prekidača, uključujući uključivanje/isključivanje, tajmer i postavke.
7. Ako želite upravljati USB prekidačem pomoću Amazon Echoa ili Google Homea, kliknite gumb u gornjem desnom kutu da biste otvorili stranicu za upravljanje uređajem. Možete kliknuti na ikonu Alexa ili Google Assistant da biste otvorili upute za povezivanje s Amazon Echo ili Google Home.

Napomena

Moguće je da napajanje računala nije dovoljno za USB adapter. Pokušajte ga spojiti na napajanje s USB-A priključkom. Ako koristite Windows, možete pokušati postaviti "Postavku za selektivno uštedu energije USB-a" na "Onemogućeno" pod "Opcije napajanja". Tada će USB portovi biti trajno pod napajanjem.



Delock podrška

Ako imate dodatna pitanja, kontaktirajte korisničku podršku support@delock.de

Na kraju

Informacije i podaci iz ovog priručnika mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Moguće su pogreške i propusti pri tisku.

Prava vlasništva

Nijedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se bez izričitog pisanog odobrenja tvrtke Delock reproducirati ili prenositi ni u koju svrhu, neovisno o načinu ili sredstvu, elektronički ili mehanički.

Izdanje: 05/2025



Περιγραφή

Αυτός ο διακόπτης USB της Delock μπορεί να ελεγχθεί μέσω ενός κουμπιού ή WLAN. Με το υπολογιστικό νέφος (cloud0 που βασίζεται στην εφαρμογή Smart Life, ο διακόπτης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από οπουδήποτε. Η εφαρμογή είναι συμβατή με φωνητικούς βοηθούς όπως η Amazon Alexa και ο Βοηθός Google.

Πολυλειτουργική εφαρμογή

Ο διακόπτης USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο όλων των συνήθων φορτίων USB, όπως λωρίδες φωτός USB LED ή ανεμιστήρες. Οι γραμμές δεδομένων είναι συνδεδεμένες ώστε οι συσκευές USB όπως οι webcams να μπορούν επίσης να διακοπούν. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η λειτουργία με μονάδες παροχής ισχύος ή power bank με γρήγορη φόρτιση. Για παράδειγμα, η φόρτιση κινητών τηλεφώνων μπορεί να ελεγχθεί με στοχευμένο τρόπο.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αναστρέψιμο αρσενικό
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό
- Αρσενική θύρα USB-A που χρησιμοποιείται σε δύο κατευθύνσεις
- USB 2.0 έως 480 Mbps
- Πλήκτρο εναλλαγής με 2-χρωμη ένδειξη LED
- Διεπαφή διαδικτύου
- Προγραμματιζόμενος έλεγχος χρονόμετρου
- Λειτουργεί με Smart Life (Tuya)
- Υποστηρίζει την Amazon Alexa
- Υποστηρίζει τον Βοηθό Google
- Chipset: ESP8285
- Συμβατή με IEEE 802.11b/g/n
- Εύρος συχνότητας: 2,4 GHz
- Ισχύς μετάδοσης (EIRP): 100 mW
- Κατάλληλο για εσωτερική χρήση
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 1,0 W
- Τάση: μέγ. 5,0 - 12,0 V
- Ρεύμα: μέγιστο 2,0 A
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 18,0 W συνολικά
- Διαστάσεις χωρίς βύσμα (ΜxΠxΥ): περ. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- 2,4 GHz WLAN δρομολογητή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- WLAN EASY-USB Διακόπτης Smart
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες ασφάλειας

- Κρατήστε το μακριά από υγρά και υπερβολική θερμότητα.
- Μη προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να ανοίξετε τη μονάδα.

Εγκατάσταση

1. Σαρώστε τον κωδικό QR ή εγκαταστήστε την εφαρμογή Smart Life από το Apple App Store ή το Google Play. Οι νέοι χρήστες θα πρέπει να εγγραφούν σε λογαριασμό Smart Life για να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή.



2. Συνδέστε την κινητή συσκευή σας στο δρομολογητή Wi-Fi 2,4 GHz (με internet) και συνδέστε το διακόπτη USB.
3. Πατήστε το κουμπί στο διακόπτη για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED.
4. Εκκινήστε την εφαρμογή Smart Life και κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε τη συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυό σας. Αν δεν εντοπιστεί, επιλέξτε Ηλεκτρική -> Πρίζα (BLE+Wi-Fi) για να την προσθέσετε χειροκίνητα.
5. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να προστεθεί επιτυχώς η συσκευή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Done" (Τέλος).
6. Στην κύρια σελίδα της συσκευής, μπορείτε να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες του διακόπτη, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, του χρονοδιακόπτη και των ρυθμίσεων.
7. Αν επιθυμείτε να ελέγξετε το διακόπτη USB με το Amazon Echo ή το Google Home, κάντε κλικ στο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία για να ανοίξετε τη σελίδα ελέγχου της συσκευής. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Alexa ή Google Assistant για να ανοίξετε τις οδηγίες σύνδεσης με το Amazon Echo ή το Google Home.

Σημείωση

Είναι πιθανό η ισχύς που παρέχεται από τον υπολογιστή να μην επαρκεί για τον αντάπτορα USB. Δοκιμάστε να τον εγκαταστήσετε σε μια παροχή ρεύματος με θύρα USB-A.

Εάν χρησιμοποιείτε Windows, μπορείτε να δοκιμάσετε να ρυθμίσετε τη "Ρύθμιση για επιλεκτική εξοικονόμηση ενέργειας USB" σε "Απενεργοποιημένη" στις "Επιλογές ενέργειας". Τότε οι θύρες USB θα τροφοδοτούνται μόνιμα με ρεύμα.



Υποστήριξη Delock

Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών μας στη διεύθυνση support@delock.de

Τελική ρήτρα

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται σφάλματα και κακέκτυπα.

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου χρήστη για οποιοδήποτε σκοπό ανεξάρτητα από το αν γίνεται ηλεκτρονικά ή μηχανικά, χωρίς τη ρητή γραπτή έγκριση της Delock.

Έκδοση: 05/2025

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the RED directive (2014/53/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-comission.

The declaration of conformity can be downloaded under documents: https://www.delock.de/produkte/G_11832/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.

